ご使用上の注意

☆動作しないときは、電源コードが差し込まれているか入出力コネクタが正しく接続されているかなどをお調べください。
（LEDインジケータが点灯している場合は、電源は正常です。）

！本器のそばに水などの入った容器を置かないでください。
内部に水などが入ると火災、感電、故障の原因となります。

！内部に触れると感電する恐れがあります。
絶対にふたを開けないでください。

！静電気の障害による故障を防止するために接続する際には
各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。

保証とアフターサービスについて

1.保証期間は、お買いあげの日より1年間です。
2.保証期間中故障した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させていただきます。
3.その他アフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店または、直接「映像センター」へご相談ください。

輸入発売元

AVC 株式会社 映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

● システム販売事業部　〒104-0054　東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア）
TEL 03-3532-4601　FAX 03-3532-4623
● イベント映像事業部　〒104-0054　東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア）
TEL 03-3532-3641　FAX 03-3532-3645
● 名古屋支店　〒460-0012　名古屋市中区千代田3-31-25
TEL 052-322-5791　FAX 052-322-5843
● 大阪支店　〒550-0021　大阪市西区川口4-7-25
TEL 06-6583-9013　FAX 06-6583-5644

● 本社　〒104-0054　東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア）

http://www.avc.co.jp/

2008.04 作成

CREATOR

広帯域アナログRGB分配器

VGA-S8

取扱説明書

AVC 株式会社 映像センター

RGB分配器
VGA-S8

概要

■ 多くのPCに対応するアナログRGB分配器
本製品は多くの種類のPCなどに使用できるRGB分配器で、PC付属のローカルモニタと、
距離を離したディスプレイ等にシャープな画像を分配することができます。

■ 1Uラック対応
EIA-1Uラックマウントに対応しています。

構成

1. VGA-S8 本体
2. CEE-3P ACコード
3. 取扱説明書

仕様

◆ 映像系

入力信号	映像　アナログRGB1.0Vp-p 75Ω
	同期　TTLレベル (正及び負極性)
出力信号	映像　アナログRGB1.0Vp-p 75Ω
	同期　TTLレベル (正及び負極性)
入力端子	HDD15p (F)×1系統
分配出力端子	HDD15p (F)×8系統
映像信号周波数帯域	DC～250MHz-3dB （全負荷）
位相	1.28° 未満（3.58MHz）
位相エラー	0.1degree、3.58MHz-4.43MHz
遅延	5nS（±1nS）
信号タイプ	RGBHV / RGBS / RGsB / RsGsBs
（適宜コネクタ変換要）	HDTV （YCbCr,YPbPr）
	コンポーネントビデオ、S-Video

◆ 寸法・電気特性・環境

寸法	W482.6×H44×D242 (mm)
重量	2.5kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	10W
動作環境	10-40℃　(Max50℃)
湿度	90% RH (結露なきこと)
MTBF	40,000H (calc.)

各部の名称とはたらき

本体パネル
■ 前面



①

■ 背面



① パワーインジケーター
電源を投入すると点灯します。

② RGB入力端子
HDD15ピン　標準VGAの入力端子です。コンピュータからのRGB出力と接続します。

③ RGB映像/同期出力　VGA1 ～VGA8
RGBHV出力、HDD15ピンメスコネクタ（VGAコネクタ）から8出力されます。
ディスプレイやプロジェクタと接続してください。

④ 電源入力端子
AC100Vを接続します。アース付きコンセントをご使用ください。

・本体寸法図



単位 : mm

・ピンアサイメント
RGB入出力　: HDD15pコネクタ

PIN	コンピュータ入力	モニタ出力
1	R	R
2	G	G
3	B	B
4	ID2	ID2
5	SCL/SDAref	N/C
6	R-Gnd	R-Gnd
7	G-Gnd	G-Gnd
8	B-Gnd	B-Gnd
9	VESA 5V In	N/C
10	Sync-Gnd	Sync-Gnd
11	ID0	N/C
12	SDA	N/C
13	H/C-Sync	H/C-Sync
14	V-Sync	V-Sync
15	SCL	N/C